

**CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED**

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)



## REEF PALETTA

**S.5267W**modulo 1 COB 3000K 220-240Vac **DIMMERABILE DALI2;****PUSH****Paletti**

Flusso luminoso sorgente: 1324lm

Potenza della sorgente: 35W

ηa: 37.83lm/W

Dff: 0.94

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.5267W>

Illuminazione	ηr (lm/W)	IPEA
Stradale	73	<b>F (0.48)</b>
Grandi Aree	70	<b>F (0.51)</b>
Percorsi ciclopedinali	75	<b>F (0.47)</b>
Aree verdi	75	<b>F (0.47)</b>
Centri storici	60	<b>E (0.59)</b>

An+	IPEA ≥ 1.10 + (0.10 x n)
A++	1.30 ≤ IPEA < 1.40
A+	1.20 ≤ IPEA < 1.30
A	1.10 ≤ IPEA < 1.20
B	1.00 ≤ IPEA < 1.10
C	0.85 ≤ IPEA < 1.00
D	0.70 ≤ IPEA < 0.85
E	0.55 ≤ IPEA < 0.70
F	0.40 ≤ IPEA < 0.55
G	IPEA < 0.40