

CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)



FLOWER 35 PLUG-IN

S.9012H

modulo 1 LED 2700K 24Vdc DIMMERABILE PWM
Sistemi lineari

Flusso luminoso sorgente: 274lm

Potenza della sorgente: 7W

η_a : 39.14lm/W

Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.9012H>



Illuminazione	η_r (lm/W)	IPEA
Stradale	73	F (0.54)
Grandi Aree	70	E (0.56)
Percorsi ciclopedonali	75	F (0.52)
Aree verdi	75	F (0.52)
Centri storici	60	E (0.65)

An+	$IPEA \geq 1.10 + (0.10 \times n)$
A++	$1.30 \leq IPEA < 1.40$
A+	$1.20 \leq IPEA < 1.30$
A	$1.10 \leq IPEA < 1.20$
B	$1.00 \leq IPEA < 1.10$
C	$0.85 \leq IPEA < 1.00$
D	$0.70 \leq IPEA < 0.85$
E	$0.55 \leq IPEA < 0.70$
F	$0.40 \leq IPEA < 0.55$
G	$IPEA < 0.40$